

**PROXEL**<sup>®</sup>  
STAY TUNED



**LT-888EU** è stato scelto espressamente dai team ciclistici per le sue specificità che soddisfano importanti esigenze.

Piccolo da poter essere inserito nel taschino delle t-shirt, **antenna integrata**, **leggero**, limitazione assoluta di danni in caso di cadute, no chassis metallico.

**Connettore professionale Hirose** per collegare il suo micro-auricolare già fornito in dotazione.

Tutte le funzioni richieste sono programmabili da SW lasciando all'utente le sole operazioni di comunicazione.



BLOCCO TASTIERA



VOX



SCAN



AVVISO BATTERIA SCARICA

PMR446 UHF TRANSCEIVER

**LT-888EU**

## CARATTERISTICHE PRINCIPALI

**Frequenze:**

446

**Pout:**

0,5 Watt ERP

**Alimentazione:**

3,7 V

**Memorie:**

8 canali

**Spaziatura dei canali:**

12,5 kHz

**USCITA AUDIO:**

200 mW

**CTCSS / DCS:**

50 CTCSS / 210 DCS

**SQUELCH:**

impostabile

**VOX:**

attiva il microfono/tx a mani libere

**BCLO:**

impedisce la trasmissione se il canale è già occupato

**TOT:**

definisce il max tempo di comunicazione 180 sec.

**SCAN:**

Ricerca automatica dei canali, impostati per lo SCAN, ove è presente una comunicazione.

**Altre funzioni:**

programmabile via SW, blocco tastiera, avviso di batteria scarica tramite tono acustico, eliminazione temporanea delle interferenze.

**Case:**

ABS

**Opzioni:**

Cavo di programmazione

**Batteria:**

Li-ion 1300 mAh

**Risparmio energetico:**

il risparmio energetico estende la durata della batteria riducendone il consumo

**Connettore aux:**

Hirose

**Antenna:**

integrata

**Fornito con:**

caricabatterie, alimentatore, batteria, clip da cintura, micro-auricolare e manuale

**Dimensioni:**

95x 47 x 22 mm

**Peso:**

80 gr (con batteria)

## ACCESSORI DEDICATI



LT-D001  
ALIMENTATORE DA MURO USB



LT-B001  
BATTERIA



LT-C001  
PROGRAMMATORE



LT-H001  
MICRO AURICOLARE CON SUPPORTO  
IN LATTICE

