

DIAMOND
ANTENNA

BC-118AIR-D



| | |
|---------------------|------------------------------|
| Frequenza | 115/174 MHz tarabile |
| Guadagno | 3,4dB |
| Max Potenza | 100 W |
| VSWR | <1,5 |
| Impedenza | 50 Ohm |
| Lunghezza | 1,7 mt |
| Lunghezza radiali | 52 cm |
| Resistenza al vento | 60 m/s |
| Peso | 1,2 Kg |
| Connettore | MJ |
| Tipo | Omnidirezionale 5 / 8 d'onda |

Antenne Diamond sono da anni una garanzia che nasce da competenze ed esperienze e consentono di creare prodotti ad alte prestazioni. **Robuste** con base in fusione di Al anodizzato e stilo in vetroresina resistente agli UV.

L'**elemento radiante è in rame-bronzo oppure ottone** che garantisce resistenza anche in situazioni critiche come in aree con forte vento. I radiali, le staffe e le viti sono in acciaio inox. Sono tutte **cortocircuitate** a massa per proteggere le ricetrasmittenti collegate da sovratensioni e/o scariche elettrostatiche. Sono **fornite di staffe di montaggio** a palo (30-62mm) e **morsetti** in fusione.